

DRIVER DE EMERGENCIA PARA SPOT LED 3-18W



DESCRIPCIÓN

Driver de emergencia para spot LED de 3 a 18w.

Modo de Carga: El driver se mantendrá en modo de carga mientras haya alimentación en la línea eléctrica 120-277V~50/60Hz y no enviará energía al luminario, por lo que el luminario responderá de manera normal al encender/apagar con el interruptor.

Modo de emergencia: Una vez que la alimentación eléctrica se interrumpe, el driver entrará en modo de emergencia, por lo que mantendrá al luminario encendido (sin importar el estado del interruptor) hasta que se reestablezca la alimentación eléctrica.

Se mantendrá el luminario encendido hasta por 90min si la batería se encuentra cargada al 100% antes de la interrupción de la energía.

CARACTERISTICAS

Código	GR-WA004
Potencia	3 - 18W
Voltaje de entrada	120-277V~50/60Hz
Capacidad de batería	1800MAH
Voltaje de batería	3.7V
Tiempo de carga	24H
Tiempo de batería	90 min
Temperatura de trabajo	0°C a 50°C
Garantía	2 años

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Tiendas
Departamentales

DIMENSIONES

