



# DRIVER DE EMERGENCIA PARA TUBO LED 18-24W



## DESCRIPCIÓN

Driver de emergencia para tubo LED de 18 a 24w, batería de Litio.

**Modo de Carga:** El driver se mantendrá en modo de carga mientras haya alimentación en la línea eléctrica 120-277V~50/60Hz y no enviará energía al luminario, por lo que el luminario responderá de manera normal al encender/apagar con el interruptor.

**Modo de emergencia:** Una vez que la alimentación eléctrica se interrumpe, el driver entrará en modo de emergencia, por lo que mantendrá al luminario encendido (sin importar el estado del interruptor) hasta que se reestablezca la alimentación eléctrica.

Se mantendrá el luminario encendido hasta por 90min si la batería se encuentra cargada al 100% antes de la interrupción de la energía.

## CARACTERÍSTICAS

Código	GR-WA005
Potencia	18 - 24W
Voltaje de entrada	120-277V~50/60Hz
Capacidad de batería	3600MAH
Voltaje de batería	11.1V
Tiempo de carga	24H
Tiempo de batería	90 min
Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C
Garantía	2 años

